



Phone Dial by PC

© by Infonautics GmbH, Switzerland

Phone Dial by PC kann ein Telefon, das über die serielle Schnittstelle RS-232 am Com Port angeschlossen ist, vom PC aus wählen/bedienen.

Das Programm wird als Shareware angeboten, alle Funktionen können vorab voll umfänglich getestet werden.

Installation

Das Programm muss nicht explizit installiert werden (Portable Applikation). Kopieren Sie die beiden Dateien „PhoneDialByPc.exe“ und „PhoneDialByPc.pdf“ in ein Verzeichnis und starten Sie bei Bedarf das Programm „PhoneDialByPc.exe“ oder das entsprechende Handbuch „PhoneDialByPc.pdf“. Im Menü „Einstellungen“ kann eingestellt werden, dass das Programm immer automatisch zusammen mit Windows gestartet wird.

Lizenz

Das Programm wird als Shareware angeboten und benötigt eine Lizenznummer. Ohne diese wählt das Programm die Telefonnummer mit einer Verzögerung und ein Shareware-Hinweis wird angezeigt. Die Lizenznummer kann unter folgender Adresse für einen geringen Betrag erworben werden:

<http://www.infonautics.ch/phonedial/kaufen>

Die Lizenz ist zeitlich unbeschränkt und für alle zukünftigen Aktualisierungen gültig.

Systemvoraussetzungen

Betriebssystem Windows™ XP/Vista/7.

Weniger als 1 MB Speicherplatz auf der Festplatte.

Telefon mit serieller Schnittstelle RS-232 (oder beigelegtes Modem).

Programmbeschreibung

Phone Dial by PC kann ein Telefon, das über die serielle Schnittstelle RS-232 am Com Port angeschlossen ist, vom PC aus wählen/bedienen. Telefonnummern können über anpassbare Hotkeys aus beliebigen Applikationen heraus gewählt und wiederholt werden. Die letzten 10 Nummern stehen zur Wahlwiederholung zur Verfügung.


Ein Telefonanruf kann via PC angenommen und wieder beendet werden.

Wenn das Telefon über keine serielle Schnittstelle verfügt, können die Wahlbefehle über ein parallel geschaltetes oder im PC integriertes Modem ausgeführt werden.

Variante 1: Telefon mit serieller Schnittstelle




Variante 2: Telefon ohne serielle Schnittstelle



Programmanwendung



Nach dem Programmstart erscheint dieses als Icon in der Taskleiste. Mit einem Mausklick darauf erscheint das Menü des Programmes. Die Telefonie-Funktionen können auch über Hotkeys direkt ausgelöst werden.



Nummer wählen via Ablage: Mit der Maus kann eine beliebige Telefonnummer in einer beliebigen Applikation (Word, Excel, Email, Browser etc.) markiert und mit CTRL-C in die Zwischenablage kopiert werden. Dann kann diese mit dem individuell definierten Hotkey (Standard CTRL+1) automatisch gewählt werden.

Das Kopieren in die Zwischenablage durch CTRL-C kann unter "Einstellungen" automatisiert werden. Damit kann die gewünschte Telefonnummer mit der Maus markiert und über den definierten Hotkey (Standard CTRL+1) direkt gewählt werden.

Telefon aufhängen: Den aktuellen Telefonanruf beenden. (Standard CTRL+2)

Anruf annehmen: Einen eingehenden Anruf entgegennehmen, das Telefon schaltet auf freisprechen (sofern es diese Funktion unterstützt). (Standard CTRL+3)

Nummer manuell eingeben: Eine Nummer über die Tastatur des Computers eingeben und wählen. Dadurch steht sie in der Historie zur Wahlwiederholung zur Verfügung. (Standard CTRL+4)

Letzte Nummer wiederholen: Die zuletzt gewählte Nummer nochmals wählen. Wenn in den Einstellungen die Historie eingeschaltet ist, werden im Menü die letzten 10 Nummern zur Auswahl angezeigt. (Standard CTRL+5)

Nummer mit Skype wählen: Die markierte Nummer (oder Name) direkt mit Skype™ wählen, sofern dieses installiert ist.

Einstellungen: siehe folgender Abschnitt.

Programmeinstellungen

Phone Dial - Einstellungen

Allgemeine Einstellungen

- ☒ Automatisch mit Windows starten
- ☒ Historie der letzten 10 Nummern anzeigen
[Historie löschen](#)
- ☒ Rückfragen/Editieren beim Wählen einer neuen Nummer
- ☒ Rückfragen/Editieren beim Wiederholen einer Nummer
- ☒ Ctrl+C beim Wählen über HotKey automatisch ausführen
Normalerweise wird mit dem HotKey 'Nummer wählen via Ablage' die Nummer gewählt, die sich bereits in der Zwischenablage befindet. Mit dieser Einstellung wird beim Drücken des HotKeys zuerst Ctrl+C an das Programm im Vordergrund gesendet, um die markierte Nummer automatisch in die Zwischenablage zu kopieren.

0 als nationaler Vorwahlcode ergänzen wenn fehlend

00 für + oder ++ als internationale Vorwahl einsetzen

immer voranstellen (Amtsleitung holen)

[Einstellungen zurücksetzen](#)

Serial Port für Telefon/Modem

COM1 PHONE

Tasten für Direktzugriff (Hotkeys)

Nummer wählen via Ablage
STRG + 1

Telefon aufhängen
STRG + 2

Anruf annehmen
STRG + 3

Nummer manuell eingeben
STRG + 4

Letzte Nummer wiederholen
STRG + 5

Nummer mit Skype wählen
STRG + 6

[Speichern](#)

Serial Port für Telefon/Modem: Das Telefon oder Modem mit serieller Schnittstelle RS-232 ist an diesem Com-Port angeschlossen (COM1 bis COM8). Wenn über ein beigelegtes oder im PC integriertes Modem gewählt wird, muss MODEM eingestellt werden.

Tasten für Direktzugriff (Hotkeys): Die Telefonie-Funktionen können neben dem Menü vor allem über die Tastatur direkt ausgelöst werden. Die Standardeinstellungen CTRL+1 bis CTRL+6 können nach persönlicher Vorliebe angepasst werden, indem der Cursor in das entsprechende Feld gesetzt und die gewünschte Tastenkombination gedrückt wird. Bitte beachten Sie, dass Sie damit unter Umständen bereits bestehende Tastenkombinationen in Anwendungen überlagern/deaktivieren. Diese werden aber wieder aktiviert, sobald Sie diese Einstellungen wieder zurücksetzen oder das Programm beenden.

Nationaler Vorwahlcode: In den meisten Fällen beginnt eine nationale Nummer mit dem Regionalcode, z.Bsp. 0 (in Europa) oder 1 (in USA). Hier kann eingestellt werden, dass dieser automatisch ergänzt werden soll, wenn dieser bei der Anwahl fehlt.

Internationaler Vorwahlcode: Häufig beginnen internationale Nummern mit + oder ++ anstelle der führenden Nullen. Mit dieser Einstellung werden bei der Anwahl diese Zeichen automatisch durch Zahlen ersetzt, z.Bsp. 00 (in Europa) oder 0 (in USA).

Funktionen

Programmeigenschaften für die Telefonie

- Bedienung eines über die serielle Schnittstelle angeschlossenen Telefons oder Modems.
- Serielle Schnittstelle RS-232, Com Ports COM1 bis COM8.
- Bedienung über anpassbare Direktzugriffstasten (Hotkeys) oder über das Programmmenü.
- Markieren einer Telefonnummer in einer beliebigen Applikation und direktes Wählen des Telefons, Modems oder über Skype™.
- Wählen einer Telefonnummer über die Zwischenablage.
- Erneutes Wählen der letzten Nummer (Redial).
- Erneutes Wählen einer der letzten 10 Nummern (History).
- Anruf auf Telefon entgegennehmen und beenden.
- Manuelle Eingabe einer Telefonnummer.
- Nummer oder Name direkt in Skype™ wählen, sofern dieses installiert ist.

Kontakt

Infonautics GmbH
Eichholzweg 16
CH-6312 Steinhausen
Switzerland

Internet: <http://www.infonautics.ch/phonedial/indexde.htm>
E-Mail: support@infonautics.ch